

Handleiding herstellen WiFi verbinding SolarEdge HD Wave omvormer zonder display



Het blauwe lampje van uw SolarEdge HD Wave omvormer brandt niet. Dit betekent dat de omvormer niet correct is verbonden met het internet. Volg onderstaande stappen om zo de internetverbinding via WiFi te herstellen.

1: Download de mySolaredge app.

2: Open de app en klik op Login.

Je kunt inloggen met je standaard inloggegevens van je SolarEdge monitoringsportaal. Dit is je e-mailadres als gebruikersnaam en je gekozen wachtwoord. Je komt nu in het monitoringsportaal.

3: Druk op de drie rode strepen om het menu te openen

Kies dan voor de optie 'Inverter Communication'.

4: Aan de zijkant van de omvormer zit een sticker met specificaties van de omvormer.

Op deze sticker staat ook een QR-code. Scan deze QR-code met de app. Voor deze handeling vraagt de app toegang tot de camera. Dit verzoek moet je toestaan om de QR-code te kunnen scannen.

5: Aan de onderzijde van uw omvormer vind je een rode schakelaar.

Bij een werkende omvormer staat de schakelaar op 1. Druk de schakelaar naar P stand en laat de schakelaar binnen 5 seconden weer los. Het WiFi signaal van de omvormer wordt nu geactiveerd.

6: In de app verschijnt een pop-up.

Kies voor 'Verbind'. Zorg dat je dicht in de buurt van de omvormer blijft bij het tot stand brengen van de verbinding. Het verbinden met de omvormer heeft soms even tijd nodig. Als de verbinding na enkele minuten nog niet tot stand is gekomen, probeer de stappen dan uit te voeren op een ander apparaat, bijvoorbeeld een tablet of smartphone.

Een WiFi teken verschijnt met een groen vinkje, een oranje vraagteken of een rood kruis. In al deze gevallen moet je door naar de volgende stap.

7: Klik onderaan het scherm op 'Configureer'.

De app geeft vervolgens aan: 'Verwerken'. Het scherm voor de WiFi-instellingen opent. Kies je eigen netwerk en vul het wachtwoord van het netwerk in. Druk op OK bij onderstaande melding.

Na het succesvol verbinden met je WiFi zie onderstaande melding. Onder je netwerknaam staat een groen vinkje met de melding 'Verbonden'.

Klaar! De verbinding is hersteld en je kunt de opbrengst volgen in je monitoringsportaal.